

Link do produktu: <https://audiowow.pl/u-dimension-ela-wood-wzmacniacz-4x200-300w-p-1051.html>

u-Dimension ELA WOOD - wzmacniacz 4x200-300W

Cena	1 199,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	do 3 dni
Numer katalogowy	UD-102
Kod producenta	UD-102
Kod EAN	4250877801026

Opis produktu

u-Dimension ELA WOOD

4-kanałowy wzmacniacz samochodowy o mocy 4x200-300W / 2x600W, stabilny do 2Ω, cyfrowy szerokopasmowy (klasa FRD - Full Range Digital), wejścia sygnału High/Low, Auto Turn On/Off, kompaktowe wymiary.

ELA WOOD to szerokopasmowy 4-kanałowy wzmacniacz mocy z nowej serii ELEMENT znanej i od lat cenionej za bardzo dobrą jakość brzmienia dźwięku marki u-Dimension. Jest to konstrukcja o wysokiej sprawności i niewielkich wymiarach zbudowana na bazie dwustronnej płyty PCB wykonanej w technologii montażu powierzchniowego SMD. Wzmacniacz został wyposażony w wysokiej jakości podzespoły elektroniczne, a także w wielodrożny układ zabezpieczający przed przeciążeniem, zwarcieniem na wyjściu głośnikowym, przegrzaniem oraz zbyt niskim lub za wysokim napięciem zasilającym. W standardowym wyposażeniu znajdują się również płynnie regulowane filtry LP i HP, układ „Auto Turn ON/OFF” automatycznie sterujący załączaniem i wyłączaniem wzmacniacza oraz wejścia „High/Low Input” dla sygnału audio o poziomie głośnikowym i o poziomie RCA (wspólne wejścia sygnału dla trybu "High/Low" poprzez gniazda RCA). Wzmacniacz może stabilnie pracować z obciążeniem o minimalnej impedancji 2Ω w każdym kanale lub 4Ω przy układzie połączeń typu BRIDGE (mostek).

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE:

- Ilość kanałów: 4
- Moc wyj. RMS/4Ω (nap. zasil. 14,4V): 4x200 W
- Moc wyj. RMS/2Ω (nap. zasil. 14,4V): 4x300 W
- Moc wyj. RMS/4Ω mostek (nap. zasil. 14,4V): 2x600 W
- Pasmo przenoszenia: 10 - 30 000 Hz
- Maks. poziom zniekształceń THD/4Ω: < 0,05 %
- Sygnał/Szum (S/N Ratio): >96 dB
- Czulość wejść dla sygnału RCA (LOW Level): 0,4 - 4,0 V
- Czulość wejść dla sygnału głośnikowego (HIGH Level): 0,8 - 8,0 V
- Typ filtrów zwrotnicy: HPF (High Pass Filter - górnoprzepustowy) / LPF (Low Pass Filter - dolnoprzepustowy)
- Filtr HPF-Front z płynną regulacją: 0 - 300 Hz

-
- Filtr HPF-Rear z płynną regulacją: 50 - 300 Hz
 - Filtr LPF-Rear z płynną regulacją: 50 - 300 Hz
 - Napięcie pracy: 7,5 - 16 V
 - Bezpieczniki: 2x50A
 - Wymiary obudowy bez przyłączy (szer./wys./dł.): 155/45/185 mm

- Praca w pełnym zakresie pasma częstotliwości akustycznych w szerokopasmowej cyfrowej klasie "FRD".
- Technologia: SMD, Full MOSFET.
- Wejście sygnału audio Front/Rear: 4xRCA (wspólne dla sygnału High / Low).
- Przełącznik X-OVER do wyboru trybu pracy filtrów: HPF / LPF / FULL (pełne pasmo).
- Przełączniki LEVEL do wyboru poziomu sygnału wejściowego HIGH / LOW (sygnał o poziomie głośnikowym lub RCA).
- Wspólne wejście dla sygnału HIGH i LOW poprzez gniazda RCA po wybraniu odpowiedniego trybu pracy przełącznikiem LEVEL (w trybie HIGH zalecamy stosowanie konektorów adaptacyjnych RCA/Gł Excursion XML - sprzedawane oddzielnie).
- Sterowanie załączaniem i wyłączaniem wzmacniacza:
 1. REMOTE - sterowanie poprzez podanie na złącze REM napięcia sterującego +12V, np. z radioodtwarzacza,
 2. AUTO TURN ON/OFF - automatyczne sterowanie napięciem stałym (ok. +6V DC) pobieranym przez wejścia RCA z przewodów głośnikowych radioodtwarzacza (działa tylko po wybraniu przełącznikiem LEVEL wejścia sygnału o poziomie głośnikowym - HIGH).
- Układy zabezpieczające przed: przed przeciążeniem, wysoką temperaturą, zwarcie na wyjściu, zbyt niskim lub za wysokim napięciem zasilania.
- Odporne na korozję niklowane śrubowe złącza przewodów zasilających i głośnikowych.
- Gwarancja polskiego dystrybutora: 24 miesiące.